Les Astuces du Technicien

Programmer un moteur sur une horloge Chronis

Moteurs concernés :

Moteurs RTS et moteurs filaires avec récepteurs RTS déportés.

Attention: si il s'agit d'un récepteur il n'y a pas de mouvement, c'est la led du récepteur qui clignote.

Horloge Chronis

PROCÉDURE À RÉALISER POUR CHAQUE MOTEUR AFFECTÉ À L'HORLOGE CHRONIS

1 Réveiller la mémoire moteur : appuyer 3 secondes sur la touche de programmation au dos de la commande individuelle du premier moteur (choisir le bon canal s'il s'agit d'une telis 4) : le moteur réagit par un bref mouvement montée - descente

Commande individuelle du premier moteur



Arrière commande murale RTS

ou

Arrière Télécommande RTS

3s

Bref mouvement

Cette opération doit impérativement être réalisée dans les 2 minutes qui suivent le réveil des moteurs.

2 Appuyer 1 seconde sur la languette programmation au dessus de l'écran.

Le moteur réagit par un bref mouvement de montée-descente.

Horloge Chronis à ajouter



< 1s



Bref mouvement - OK

=> Maintenant l'horloge Chronis fait fonctionner le moteur. (faire un test en appuyant sur montée ou descente)

3 Renouveler l'opération pour chaque moteur à programmer.

=> Maintenant la commande générale fait fonctionner tous les moteurs. (faire un test)

Vous souhaitez en savoir plus…

- Formation en salle : "Les solutions radio".
- Service client : 0 820 374 374 0,12€/min

© SOMFY. Fiche Astuce n°20 - Septembre 2007.

somfy